



ویژگی‌های رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت

- دارای یک خروجی 220 ولت 3A
- عملکرد به صورت حافظه دار
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 40 عدد

مشخصات فنی

220 V _{ACC}	تغذیه ورودی
220 V _{ACC} (ON/OFF)	خروجی
3A	جریان خروجی
-10 ~ +60 °C	دمای کاری
2007، 2009، 2013، 2014، 2016، 2017، 2018	نوع ریموت
40 عدد	ظرفیت حافظه ریموت
6x4.2x2.6	ابعاد (cm)



نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه مورد نظر ریموت را فشرده و نگه دارید.
- سپس دکمه لرن (LEARN) روی دستگاه را فشار دهید.
- ریموت جدید در حافظه ذخیره شده، LED با چهار بار چشمک زدن کد شدن ریموت را تأیید کرده و سپس به عملکرد عادی بازمی‌گردد.

پاک کردن حافظه ریموت

- دکمه لرن (LEARN) را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می‌ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک کردن کل حافظه با 3 بار چشمک زدن سریع تأیید می‌شود.

